

22.11.2018

Veiledning for innlegging av IPL (med lisenskode) og standard program SE-S400/S3000/C3500/C450

Denne operasjonen vil oppgradere IPL-en på kassen.

Det er VIKTIG at oppgraderingen skjer i henhold til denne manualen for at kassen skal tilfredsstillende den nye kassaforskriften.

NB!! Man får IKKE med seg gamle salgstall videre når man oppgraderer IPL, man må også bytte ut standardprogrammet som ligger på kassen. Man kan ta med seg NOEN filer videre, men ikke alle.

På venstre side er det ett lite lokk som kan åpnes. Her setter man inn SD kortet.

Følgende filer kan man ta backup av, og legge inn på oppgradert program:

PLU: File004.004
Varegruppe: File005.005
Ekspeditører: File007.007
Tekstlogo: File032.032
Grafisklogo: File047.047

For å ta backup av disse filene setter man nøkkelen i PGM, bla ned til «SD Kort», trykk Kontant.

Bla ned til «AutoProgram -> SD», trykk Kontant.

Velg ønsket fil, trykk Kontant. Husk at man må ta hver fil for seg. Det anbefales at man gir hver fil kundens navn slik at man vet hvor filene hører hjemme.

Man kan ikke ta flere filer samtidig.

Når man har tatt backup av alle ønskede filer gjør man følgende:

IPL-filen, SE3000.IPL, legges rett på SD-kortet. Ikke under noen kataloger.

Standardprogrammene legges under følgende kataloger på SD-kortet:

CASIO\SE3000\AUTOPGM (Her vil man også finne de filene man har tatt backup av tidligere.)

Nytt standard program ligger på forhandlersidene til KBD.

Etter at IPL og program er lagt riktig på kortet settes det i maskinen.

På venstre side er det ett lite lokk som kan åpnes. Her setter man inn SD kortet.

1. Legge inn IPL fra SD kort

- Ta ut stikkkontakten fra veggen.
 - Hold Feed (S400/C450)/ Journal Feed (S3000/C3500) inne.
 - Sett inn stikkkontakten i veggen.
 - Slipp Feed/ Journal feed etter ca 5 sek.
 - Nå BT-INIT i displayet.
 - Tast inn 44449999 ST
 - Tast inn 30 ST
 - IPL lastes
 - Ved 0000000000 i display, tast inn mac kode etterfulgt av Subtotal
- | | |
|-------------------|----------|
| Mac kode SE-S400 | = 712540 |
| Mac kode SE-S3000 | = 713040 |
| Mac kode SE-C3500 | = 717200 |
| Mac kode SE-C450 | = 717200 |

2. Legg inn nytt standardprogram på kassen fra SD kortet

- Nøkkell i PGM
- Bla ned til SD kort. Bekreft med Kontant.
- Bla ned til AutoProgram <- SD og bekreft med Kontant.
- Velg riktig program med pil taster og bekreft med Kontant to ganger.
- Program lastes inn i kassen
- Les inn kundens backupfiler. På samme måte som beskrevet over.

3. Videre må man legge inn informasjon om kunden, serie nr. på kassen. På alle IPL-er som tilfredsstiller den nye kassaloven MÅ man legge inn kundeinformasjonen som tekst logo. (Firmanavn, adresse, postnr, poststed og organisasjons nr.) Dette fordi denne logoen blir med over til SD kortet når man tar dagsoppgjør.

Logotekstene **SKAL** programmeres som følger:

Tekst:	Linje nr:
Firmanavn	02-32
Adresse	05-32
Post nr og sted	06-32
Telefon	07-32
Org.nr	08-32
Lisens	47-32
Serie nr.	50-32

Man kan ha grafisk logo på kvitteringen, men tekst logoen **MÅ** også legges inn.

Serie nr. på kassen skal også legges inn på kvitteringen. For å legge inn serie nr. på kvitteringen gjør man følgende. Nøkkelen i PGM, bla ned til «Tekst innst.», trykk Kontant. Bla ned til linjen under «Machine number», trykk Kontant. Skriv inn serie nr. på kassen. Dette står på baksiden av maskinen, under kundedisplayet.

EFT lisensen legges inn på linje som heter «Licence»

Bla ned til linjen under «Licence», trykk Kontant. Skriv inn lisensen.

4. Linke varegruppe til hovedgruppe. Alle kassene kommer med hovedgruppene forhåndsprogrammert i henhold til den nye kassaloven. Disse er:

Hovedgr nr	Hovedgruppe tekst	Bokføringsforskriften
1	Uttak av behandlingstjenster	BFF§ 8-3-1 Frisør og skjønnhetspleie
2	Uttak av behandlingsvarer	BFF§ 8-3-1 Frisør og skjønnhetspleie
3	Varesalg	BFF§ 8-3-1 og BFF§ 8-3-2 Frisør og skjønnhetspleie
4	Salg av behandlingstjenester	BFF§ 8-3-1 og BFF§ 8-3-2 Frisør og skjønnhetspleie
5	Salg av hårklipp	BFF§ 8-3-1 og BFF§ 8-3-2 Frisør og skjønnhetspleie
6	Mat	BFF§ 8-5-2 Serveringssteder
7	Øl	BFF§ 8-5-2 Serveringssteder
8	Vin	BFF§ 8-5-2 Serveringssteder
9	Brennevin	BFF§ 8-5-2 Serveringssteder
10	Rusbrus/Cider	BFF§ 8-5-2 Serveringssteder

11	Mineralvann	BFF§ 8-5-2 Serveringssteder
12	Annen drikke	BFF§ 8-5-2 Serveringssteder
13	Tobakk	BFF§ 8-5-2 Serveringssteder
14	Andre varer	BFF§ 8-5-2 Serveringssteder
15	Inngangspenger (cover)	BFF§ 8-5-2 Serveringssteder
16	Inngangspenger fri adgang	BFF§ 8-5-3 (2) Forslag – ikke vedtatt
17	Gardrobeavgift	BFF§ 8-5-2 Serveringssteder
18	Gardrobeavgift fri garderobe	BFF§ 8-5-3 (2) Forslag – ikke vedtatt
19	Helpensjon: Overnatting med frokost, lunsj og middag	BFF§ 8-6-2 og BFF§ 8-6-3 Hoteller mv
20	Halvpensjon: overnatting med frokost og middag	BFF§ 8-6-2 og BFF§ 8-6-3 Hoteller mv
21	Overnatting med frokost	BFF§ 8-6-2 og BFF§ 8-6-3 Hoteller mv
22	Øvrige	

Alle varegruppene SKAL linkes til en av disse hovedgruppene. Er man usikker på hvilken hovedgruppe varegruppen tilhører, velger man hovedgruppe nr.22 (Øvrige.)

5. Alle kasser SKAL leveres med SD kort for backup av den elektroniske journalen. Det er viktig at filen «SAFTnos» ligger på roten av dette SD kortet.

6. Det siste man gjør er å sette inn følgende:

System innstilling - Kontant

Program 3: (tallet 3 + Sub Total)

1000000100000 – Bankkort – SUB total.

(Setter at terminalen kobles til Com 1.)

I siste versjon av STD prog så er dongle programmert til Com 2.

Programmering av dongle til Com 2.

Program 3: (tallet 3 + Sub Total)

2222 – SUB total - 2000 – Kontant – SUB total.

(Setter at donglen settes i Com 2.)

Husk å ta en Flag Clear når du har programmert oppsettet for donglen.

7. For å kjøre ADM kommandoer, har man ikke mulighet til å sette opp arrangement, så dette må gjøres manuelt med nøkkelen i X posisjon.

Avstemming: 100 – Bankkort.

X rapport: 106 – Bankkort.

(X rapport fra terminalen. OBS!! Det er ikke alle Verifone terminaler som støtter denne kommandoen.)

Z rapport: 107 – Bankkort.

(Z rapport fra terminalen. OBS!! Det er ikke alle Verifone terminaler som støtter denne kommandoen.)